

# 多治見市文化会館 小ホール 照明設備(1)

2022年12月現在

設備容量	総容量	3φ4W	90kVA
------	-----	------	-------

調光設備	
照明操作卓	丸茂電機社製 プリティナMEGA
	総負荷数 91
	最大制御チャンネル 1024 DMX512出力コネクタ×2
	プリセットフェーダー 60本×3段 or 180本×1段
	記憶シーン 3000
	サブマスター 30本 99ページ
	クロスフェーダー 1組
	タイムクロス 1式
	外部記憶デバイス 1式 USB
	データ表示 1台 タッチパネルディスプレイ

負荷設備	
フットライト	60w×54灯 3色配線 C型20Aコンセント 1個口 × 3回路
花道フットライト (上手)	60w×24灯 2色配線 C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
花道フットライト (下手)	60w×24灯 2色配線 C型20Aコンセント 1個口 × 2回路
U H o	300w×10灯×4色 (71, 72, 63, 22) C型20Aコンセント×40個 6回路
L H o	300w×10灯×4色 (72, 59, 22, 40) C型30Aコンセント 1個口 × 8回路
1 B o	LED 230w × 7台 (WBEO) DMX OUT×1系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 4回路
2 B o	LED 230w × 7台 (WBEO) DMX OUT×1系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 4回路
1 S U S	3kw×12回路(20Cコンセント3口) /DMX OUT×1系統 (直回路有り)C型30Aコンセント × 1回路 常設器具 CSQ-1000w × 8台 /FQB-1000wS1 × 12台

負荷設備	
天反ライト	天反 LED 70w × 20台
フロントサイドライト (上手) 常設器具	3kw×4回路(20Cコンセント2口) LNC2-250-1000w × 4台(2台2色)
フロントサイドライト (下手) 常設器具	3kw×4回路(20Cコンセント2口) LNC2-250-1000w × 4台(2台2色)
シーリングライト 常設器具	3kw×8回路(20Cコンセント2口) LNC2-250-1000w ×14台/ERQ-650w ×1台
フローアコンセント C型30A	上手 4回路 下手 4回路 前 2回路 奥 3回路
直回路 C型30A	上手床 2回路 下手床 2回路 上手水平 2回路 下手水平 2回路
平行15A	下手操作盤足元 1回路 DMX IN×1/OUT×1
センターピンスポット	1kwクセノン × 2台 XPS-1008SR

